

**CONTROL i COMANDAMENT - TAULES PROGRAMABLES****NOCTURNE 12-3 DMX****Equip integrat: Etapes de potència+Taula de control+Canvi de tensió**

Equip integrat dins d'un flightcase que conté dues etapes de potència del model Power 6-3 SK, una taula de control Nocturne 12/24 DMX i un canvi de tensió per connectar-lo a xarxes trifàsiques de 380V i 220V o monofàsiques de 220V.

*Referencia: 24000030***Característiques pròpies:**

Alimentació Power 6/3 trifàsica 220V o 380V 50Hz	Potència absorbida Nocturne 10W
Alimentació Nocturne 12/24 monofàsica 220V 50Hz	Fusible de protecció Nocturne 5x20 0,5A
Càrrega mínima per canal 100W	Connectors analògics Sub D 15 pins
Càrrega màxima per canal 3.000W	Connectors digitals XLR-5 pins
Càrrega màxima total 18.000W	Dimensions 284x520x486mm
Magnetotèrmic de sortides 16 Amp/canal	

# CONTROL I COMANDAMENT - TAULES PROGRAMABLES

## NOCTURNE 12-3 DMX

**Equip integrat: Etapes de potència+Taula de control+Canvi de tensió**

### **Nocturne 12/24 DMX:**

Taula de control de 12 o 24 canals.

Dues preparacions manuals de 12 o 24 canals.

Pot gravar fins a 12 chasers amb un màxim de 64 passos cada un.

Gravació de 144 escenes sobre 24 canals (12 pàgines x 24 canals).

Time fase des de 0,1 fins a 60 segons, ajustable amb potenciòmetre.

Reproduceix chasers de forma automàtica a la velocitat fixada o al ritme de la música captada pel micròfon electret incorporat.

Black out instantani pel bloqueig de les sortides.

Mode Blind per reprogramar o examinar una escena mentre s'està reproduint, sense alterar les sortides.

En posició Play els 12 potenciòmetres inferiors es converteixen en submasters d'escenes, permetent la reproducció de diversos a la vegada.

Sortida analògica 0-10V i digital DMX-512 (1990).

### **Etapa Power 6-3 SK:**

Etapes de potència de 6 canals de 3kW cada un.

Sortides a les càrregues mitjançant una doble base schuko per canal, amb protecció a través d'un magnetotèrmic unipolar de 16A per canal.

Control de la càrrega mitjançant triacs de 40A 400V.

Ajust de sortida i de mínim per canal a través de potenciòmetres.

Entrada digital DMX-512 (1990).

### **Canvi de tensió:**

Doble base schuko amb protecció a través de fusible per la comprovació de les càrregues

Canvi de tensió manual tipus estrella-triangle per 380V i 220V trifàsic o 220V monofàsic.

Entrades de xarxa mitjançant connectors de seguretat Cetac.

Càrrega màxima admissible 24.000W

Switch rotatiu per l'adreçament digital dels 12 canals de potència.