

IL·LUMINACIÓ ARQUITECTURAL - SISTEMA ARQ

ARQ MASTER Surface // ARQ MASTER Back

Control central del sistema ARQ

Amb una sola programació prèvia de l'ARQ Master i l'assignació de la programació de les diverses il·luminacions (presets) als elements del sistema, es pot controlar cada zona del recinte amb una única tecla.

La programació de l'equip es pot modificar en qualsevol moment. Això permet tenir un sistema d'il·luminació programat per ser controlat de forma ràpida, senzilla i, per altra banda, la flexibilitat de poder modificar la il·luminació quan sigui necessari.

Mitjançant un display, es porta a terme la gestió i control de fins a 128 presets de 128 canals, amb

els seus respectius temps.

Disposa d'un polsador blackout i interfície amb els altres elements de la xarxa a través de bus Can.

El sistema ARQ requereix necessàriament de com a mínim un ARQ Master, i només un com a màxim.

L'aparell genera sortida DMX-512 que envia cap als dimmers per la gestió dels canals de potència.

Existeix la possibilitat d'adquirir l'equip especialment dissenyat per encastar a la paret.

Els panells es poden subministrar amb colors personalitzats.



Referències: 03200120
03200121

Pes 0,8 Kg. // 1,45 Kg.

Dimensions 250x160x50 mm // 250x160x60 mm

Acabat exterior Gris fosc (altres opcions)

Alimentació 12V 1Amp. (DC)

Altres característiques:

Connexions Bornes internes

Protocol de comunicació CAN

Senyal de sortida DMX-512(1990)

Connector XLR 5 pins