

**CONTROL i COMANDAMENT - ACCESSORIS DMX****DEMULTIPLEX 60****Convertidor de senyal DMX-512 a senyal analògica de 60 canals**

**Transforma la senyal digital DMX-512 en senyal analògica.**

La sortida analògica de senyal pot ser (un cop seleccionada és la mateixa per totes les sortides):

- 0/+10V
- 0/-10V
- +10V/-10V

L'entrada i sortida digitals DMX-512 compleixen amb els estàndards USITT i estan protegides

contra sobretensions.

Disposa de 5 connexions de sortida (60 canals).

Inclou leds indicatius d'alimentació i de senyal DMX d'entrada.

En el cas de tenir més de 60 canals, disposa de switchs per adreçar cada unitat.

Aquest producte està disponible en 1 unitat de rack 19" o fly case.



Referència: 03000036

<i>Pes</i>	3 Kg.
<i>Dimensions</i>	482 x 44mm
<i>Acabat exterior</i>	Negre
<i>Alimentació</i>	Monofàsica 230V 50Hz

**Altres característiques:**

Potència absorbida 15W

Fusible d'alimentació 5x20 1A F.F.

Entrada de senyal digital USITT DMX-512 1990

Connector entrada de senyal digital XLR 5 mascle

Sortida de senyal digital USITT DMX-512 1990

Connector sortida de senyal digital XLR 5 femella

Sortida de senyal analògica 0/10, 0/-10, -10/+10 V CC

Connector sortida de senyals analògiques Sub D 15 femella

Intensitat màxima senyal analògica 10 mA/canal

Finestra per encastar 450 x 40mm