

CONTROL i COMANDAMENT - ACCESSORIS DMX**SPLITTER 1/8 // SPLITTER 1/4****Equip distribuïdor de senyal DMX-512, d'1 entrada i 8 sortides // d'1 entrada i 4 sortides**

Splitter per senyal DMX-512 amb 1 entrada i 8 sortides (model 1/8) o amb 1 entrada i 4 sortides (model 1/4).

Les sortides estan optoïllades, i tant l'entrada com les sortides estan protegides contra sobretensions.

Disposa de leds indicadors d'alimentació, entrada i sortides de senyal.

L'SPLITTER 1/8 està disponible en una unitat de rack 19" (model RACK) o per inserir en etapes de potència murals (model MURAL)..

L'SPLITTER 1/4 està disponible en fly case (model BOX) o per inserir en etapes de potència murals (model MURAL)..



Referència: 03000028

03000031



Referència: 03000081

03000083

<i>Pes</i>	3.5 Kg. (models 1/8)
	2.15 Kg. (models 1/4)
<i>Dimensions</i>	482x165x44 mm (model RACK)
	128x218x80 mm (model BOX)
	482x130x60 mm (model MURAL)
<i>Acabat exterior</i>	Negre
<i>Alimentació</i>	Monofàsica 230V 50Hz

Altres característiques:

Potència consumida 10 W

Fusible de protecció 5x20 1 A

Senyal d'entrada DMX-512 1990

Connector d'entrada XLR-5 pins

Senyal de sortida DMX 512 1990

Connector de sortida XLR-5 pins