

## IL·LUMINACIÓ ARQUITECTURAL - SISTEMA ARQ

### ARQ FADERS Surface // ARQ FADERS Back

#### Panell de control de 8 potenciòmetres

És l'element remot del sistema ARQ que s'encarrega d'activar (mitjançant una tecla), els diversos presets que han estat programats amb anterioritat des de l'ARQ Master.

La seva raó de ser és facilitar un accés ràpid a una certa il·luminació.

Solen estar situats propers a la zona que cal controlar per tenir un control visual de la lluminària.

L'ARQ Fader és un element idèntic a l'ARQ Key, però, a més a més, disposa de 8 potenciòmetres pel control i regulació directa dels canals DMX. Des

de l'ARQ Fader també es poden gravar de forma local fins a 8 presets diferents.

Disposa d'un pulsador blackout i interfície amb els altres elements de la xarxa a través de bus Can.

El sistema ARQ pot tenir com a màxim 4 ARQ Faders a la xarxa.

Existeix la possibilitat d'adquirir l'equip especialment dissenyat per encastar a la paret.

Els panells es poden subministrar amb colors personalitzats.



Referències: 03200138  
03200141

<i>Pes</i>	0,8 Kg. // 1,4 Kg.
<i>Dimensions</i>	250x160x50 mm // 250x160x60 mm
<i>Acabat exterior</i>	Gris fosc (altres opcions)
<i>Alimentació</i>	12V 1Amp. (DC)

#### Altres característiques:

- Connexions Bornes internes
- Protocol de comunicació CAN
- Senyal de sortida DMX-512(1990)
- Direccionament Mini Dips (unt-dec)
- Connector XLR 5 pins