

## IL·LUMINACIÓ ARQUITECTURAL - SISTEMA ARQ

### ARQ 8 KEYS / ARQ 4 KEYS / ARQ 2 KEYS (models Surface y Back)

#### Panell de control de 8 / 4 / 2 pulsadors

És l'element remot del sistema ARQ que s'encarrega d'activar (mitjançant una tecla), els diversos presets que han estat programats amb anterioritat des de l'ARQ Master.

La seva raó de ser és facilitar un accés ràpid a una certa il·luminació.

Solen estar situats propers a la zona que cal controlar per tenir un control visual de la lluminària.

Des de l'ARQ 8 / 4 / 2 KEY també es poden gravar

de forma local fins a 8 / 4 / 2 presets diferents.

Disposa d'un pulsador blackout i interfície amb els altres elements de la xarxa a través de bus Can.

El sistema ARQ pot tenir com a màxim 32 ARQ KEY a la xarxa (incloent-hi els ARQ Fader).

Existeix la possibilitat d'adquirir l'equip especialment dissenyat per encastar a la paret.

Els panells es poden subministrar amb colors personalitzats.



Referències superfície: 03200108  
03200104  
03200102

Referències empotrat 03200109  
03200105  
03200103

*Pes* 0,35 Kg. (model surface)

0,65 Kg. (model back)

*Dimensions* 160x98x50 mm (model surface)

160x98x60 mm (model back)

*Acabat exterior* Gris fosc (altres opcions)

*Alimentació* 12V 1Amp. (DC)

#### *Altres característiques:*

Connexions Bornes internes

Protocol de comunicació CAN

Senyal de sortida DMX-512(1990)

Direccionament Mini Dips (unt-dec)

Connector XLR 5 pins