

CONTROL i COMANDAMENT - ACCESSORIS DMX**MIXER 2-1 (RACK) // MIXER 2-1 (BOX) // MIXER 2-1 (MURAL)****Mesclador de 2 entrades DMX-512 en 1 única sortida**

Mesclador per senyal DMX-512 amb 2 entrades i 1 sortida. Mitjançant el selector de canal DMX-512 s'escull el desplaçament de la mescla de les dues senyals.

Les sortides estan optoïllades, i tant l'entrada com les sortides estan protegides contra sobretensions.

Disposa de leds indicadors d'alimentació, entrada i sortides de senyal.

Aquest producte està disponible en una unitat de rack 19" (model RACK), o fly case (model BOX), o per inserir en etapes de potència murals (model MURAL).



Referència: 03000029

03000033



Referència: 03000082

<i>Pes</i>	2,2 Kg. (RACK) // 2 Kg. (BOX)
<i>Dimensions</i>	482x200x44 mm (model RACK) 220x130x0,8 mm (model BOX) 482x130x60 mm (model MURAL)
<i>Acabat exterior</i>	Negre
<i>Alimentació</i>	Monofàsica 230V 50Hz
<i>Altres característiques:</i>	

Potència consumida 10 W

Fusible de protecció 5x20 1 A

Senyal d'entrada DMX-512 1990

Connector d'entrada XLR-5 pins

Senyal de sortida DMX 512 1990

Connector de sortida XLR-5 pins