

IL·LUMINACIÓ ARQUITECTURAL - SISTEMA ALBA

ALBA 1-2 ON/OFF

Controlador de llum on/off, d'1 canal i 2KW

La sèrie de dimmers individuals ALBA ha estat creada per cobrir les necessitats de regulació de la il·luminació en petites instal·lacions on la llum d'ambient hagi d'adaptar-se a diferents entorns.

Amb aquesta gamma es poden controlar conjuntament llums de càrrega resistiva i/o inductiva.

La família es complementa amb el DEMUX6A amb el què es poden controlar tots els reguladors ALBA a través de senyal DMX.

La sèrie ALBA està preparada per ser instal·lada en quadres elèctrics sobre carrils DIN35, la qual cosa en facilita el muntatge i la connexió.

L'ALBA 1-2 ON/OFF permet la possibilitat de ser controlat a través dels següents modes de control:

- Localment, mitjançant un commutador incorporat.
- A distància, mitjançant pulsadors
- A distància, mitjançant el DEMUX 6A 0-10V CC.



Referència: 24000058

Pes 0,4 Kg.

Dimensions 158x86x58

Acabat exterior Blanc

Alimentació Monofàsica 230V 50Hz

Altres característiques:

Càrrega de sortida màxima 2KW

Protecció: Fusible 10 Amp. T

Secció conductor d'alimentació 2,5mm²

Connexions: Bornes