

**CONTROL I COMANDAMENT - ACCESSORIS DMX****DEMUX-2 (BOX)****Convertidor de senyal DMX-512 en senyal analògica 0/+10V de 2 canals**

**El Demux 2 converteix la senyal digital DMX-512 en analògica 0/+10V CC de 2 canals.**

El voltatge de sortida és 0-10V amb una corrent màxima de 10mA per canal.

L'entrada i sortida digitals DMX-512 compleixen amb els estàndards USITT i estan protegides

contra sobretensions.

Inclou leds indicatius d'alimentació i de senyal DMX d'entrada.

En cas de connectar més d'un aparell consecutiu, per falta de canals, disposa d'un switch d'adreçament.



Referència: 03000035

*Pes* 0,55 Kg.

*Dimensions* 150x82x78 mm

*Acabat exterior* Negre

*Alimentació* Monofàsica 230V 50Hz

*Altres característiques:*

Potència absorbida 10 W

Entrada de senyal digital USITT DMX-512 1990

Sortida de senyal analògica 0/+10 V